

SWITCHLITE CC PROGRAMMER

Grunnleggende programmeringsverktøy

Artikkel nr. 96240295

Anvendelse

programmering av IR-aktiverte Sensalite-produkter. Programmeringen er fjernbetjent, og kan derfor utføres fra bakken (IR-rekkevidden er 7 m).



Funksjons beskrivelse

Avhengig av produktet som skal programmeres, kan Switchlite CC Programmer brukes til å konfigurere funksjoner og parametere som: tidsavbrudd, lux av-/på-nivå, følsomhet, bevegelsestest, valg av lasttype, innbrenning og modus for tilstedeværelse/fravær. Grunnleggende kontroll av belysningen er også mulig med funksjonene på/av og hev/senk. Switchlite CC Programmer kan inkludere innstillinger som ikke brukes på enheten som programmeres. Se den aktuelle enhetens monteringsinstruksjoner for standard- og spesialinnstillinger.

Tekniske data

Dimensjoner	86 x 67 x 4 (L x B x H, i mm)
Vekt	Ca. 0.017 kg
Type batteri	3V DC litiumbatteri CR2025 (leveres med enheten)
IR-rekkevidde	7m
Driftstemperatur	0 til 35°C
Fuktighet	5–95 %, ikke-kondenserende
Samsvar	EMC-2004/108/EC