

## SENSA DMX SPLITTER X4 IP65

Styresystem

Artikkel nr. 96261605

### Anvendelse

DMX 512-splitter leveres i en IP65-boks. Splitteren gir preventiv beskyttelse av DMX-kontrolleren som brukes i utendørs installasjon. Den muliggjør også utvidelse av DMX-nettverk, både i avstand og antall armaturer.

### Merknader på design

Sensa DMX-splitter har en rekke funksjoner:

- vi anbefaler å montere splitteren som en beskyttelse for DMX-kontrolleren mot elektriske problemer som kan oppstå på nettverket med armaturene (støt osv),
- splitterens 4 isolerte utganger muliggjør fordeling av DMX-signalet på 4 uavhengige undernetverk,
- splitteren kan brukes som en signalforsterker for avstander over 200 m,
- splitteren øker antall armaturer som er tilkoblet én DMX-buss, dvs. opptil 32 på hver utgang,
- DMX-gjennomkoblingsutgangen gjentar passivt DMX-signalet og kan brukes til å koble til enda en splitter for å øke det totale antall utganger. I så tilfelle trengs ikke 120 ohm-motstanden på produktet.



### Funksjons beskrivelse

- 1 inngang, 1 passiv utgang, 4 aktive utganger
- LED-indikator for strøm på (konstant), LED-indikator for DMX på (blinker)
- Linjetilkobling allerede installert mellom D- og D+ på passiv DMX-utgang (må tas ut når passiv utgang brukes)

#### Tekniske data

Dimensjoner	260 x 210 x 140 (L x B x H, i mm)
-------------	-----------------------------------